



# ANLY CONTROLLER

## AG4Q-212S 交替繼電器



### 功能特性：

- 具有兩組接點(2C)。
- 可選擇正緣(通電)動作，或負緣(斷電)動作。
- 於斷電後接點可保持，當下一次訊號來時，接點才會轉換。

### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約135g

### 型式分類：

型號	AG4Q-212S
接點容量	250VAC 2A
斷電保持	<input type="radio"/>
選擇正負緣觸發	<input type="radio"/>